

Windows Meで使用する時のご注意

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

お買い上げいただいた製品は、Windows Meでの動作確認の結果、正常動作が確認されました。Windows Meでも安心してご使用いただけます。

- ・パソコンへのWindows Meの新規インストールまたはアップグレードインストールの際にはお使いの弊社製LANアダプタを取り付けない状態で行ってください。
- ・Windows Meの新機能は使用できない場合があります。
- ・ET/T-ISAをお使いの場合は、「プラグ&プレイ」モード（工場出荷時設定）で使用してください。（設定方法は製品付属の取扱説明書をご覧ください。）

Windows Me

1 パソコンの電源を切り、本製品を取り付けます。

取り付け方は本製品の取扱説明書を参照してください。

2 Windows Meを起動します。

ハードウェアが自動認識されます。

ET2/T-PCIは、以下の互換ドライバが自動で組み込まれ、動作します。
Realtek RTL8029(AS)-based PCI Ethernet Adapter

この場合は、手順8までお進みください。

3 [新しいハードウェアの追加ウィザード]画面が表示されます。 [ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

4 サポートソフトをフロッピーディスクドライブにセットします。

- 5** [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択後、[検索場所の指定]のみチェックし、組み込むドライバの場所を、下記を参考にしてご使用のLANアダプタに合った入力をします。
入力後、[次へ]ボタンをクリックします。

以下は全てサポートソフト(FD)がAドライブの場合の入力例です。

- ET/TX-PCI-TU, ET100-PCI-S, ET/PNA-PCI, CBET/TX-R
PCET/TX-R, USB-ET/TX, USB-ET/PNA
「A:¥WIN2000」と入力します。
- PCLA/TE, PCEM-560T
「A:¥WIN98」と入力します。
- ET100-PCI-R, ET/T-ISA
何も入力せずに[次へ]ボタンをクリックします。その場合は、OS標準の以下のドライバがインストールされます。
Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter (ET100-PCI-R)
NE2000 Compatible (ET/T-ISA)

- 6** デバイス用のドライバファイルの検索結果が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。

- 7** [新しいハードウェアのインストールが完了しました。]と表示されますので、[完了]ボタンをクリックします。

- 8** Windows Meの再起動を要求されますので、サポートソフトを抜いて、[はい]ボタンをクリックし、再起動します。

- 9** 正常にインストールされたかどうか確認します。
[マイコンピュータ]を右クリックし、メニュー内の[プロパティ]をクリックすると[システムのプロパティ]画面が起動します。
[デバイスマネージャ]タブをクリックし、[ネットワークアダプタ]をクリックして、インストールした製品が追加されたことを確認してください。

Windows Me

Windows Meは、Microsoft® Windows® Millennium Editionの略称として表記しています。