

参考: QwatchViewの画面について

カメラリストに戻る
カメラの切り替えや新規登録、カメラの詳細設定等がおこなえます。
※ Android端末の場合: 端末の戻る(←)ボタンを押すとカメラリストに戻ります。

ユーザー権限
ログインしているユーザー権限を表示します。

カメラ名
カメラの名前を表示します。

ライブ
カメラの映像を表示します。
画面をダブルタップすると、拡大⇄通常サイズを切り替えます。

管理者メニュー
タップすると、選択しているメニューの設定画面が表示されます。
※ カメラに管理者用アカウントでログインしている場合のみ表示

▼ メニューと操作ボタンについて

左右にスワイプして、メニューを選択(タップ)します。選択したメニューの操作ボタンが下に表示されます。
※ メニューの操作について詳しくは「QwatchView」の「画面で見るマニュアル」をご参照ください。
(「画面で見るマニュアル」の開き方については「ヒント: QwatchViewの詳しい操作方法について」参照)

メニュー	操作ボタンと概要				
ライブラリ 	LAN DISKをタップすると、LAN DISK保存されたデータを確認することができます。 ※ 事前にカメラの設定画面から[システム]→[NAS保存設定]の設定をしておく必要があります。設定については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 (「画面で見るマニュアル」の開き方については「ヒント: QwatchViewの詳しい操作方法について」参照)				
録画 	保存先と録画形式を選択し、  アイコンをタップすると映像を撮影することができます。				
保存先 <table border="1"> <tr> <td>保存先</td> <td>ローカル: 端末のカメラロールやピクチャ等に保存します。(静止画のみ撮影できます。)</td> </tr> <tr> <td>録画形式</td> <td>タップすると静止画⇄動画を切り替えます。</td> </tr> </table>	保存先	ローカル: 端末のカメラロールやピクチャ等に保存します。(静止画のみ撮影できます。)	録画形式	タップすると静止画⇄動画を切り替えます。	
保存先	ローカル: 端末のカメラロールやピクチャ等に保存します。(静止画のみ撮影できます。)				
録画形式	タップすると静止画⇄動画を切り替えます。				
パンチルト	本製品ではご利用いただけません。				
モード	本製品ではご利用いただけません。				
通話	本製品ではご利用いただけません。				
共有 	視聴期限付きQRコードを生成します。 カメラに接続可能な期間(日時や曜日)を設定することができるため、カメラを公開する際に便利です。 生成したQRコードは利用者のスマートフォン等で登録します。 ※ 登録手順は本紙表面「Step3 カメラアプリ「QwatchView」から本製品にアクセスする」と同様です。				
設定 	カメラの設定画面を開きます。 設定内容については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 (「画面で見るマニュアル」の開き方については「ヒント: QwatchViewの詳しい操作方法について」参照)				

ヒント QwatchViewの詳しい操作方法について

QwatchViewの詳しい操作方法や、本紙に記載のない機能の使い方については、以下のいずれかの方法で「画面で見るマニュアル」を開き、ご参照ください。

- QwatchViewの左上のアイコンをタップして開く




- 弊社Webページより開く

⇒ <http://www.iodata.jp/r/4235>

ヒント ユーザー権限について

本製品は出荷時状態で、管理者権限、オペレーター権限が設定されています。オペレーター権限では映像を見る、保存、ビデオ設定の基本操作のみ利用できます。本製品にアクセスする際のユーザー名、パスワードは以下のとおりです。

ユーザー権限	ユーザー名	パスワード
管理者	admin	本製品のMACアドレス ※ 本製品背面のシール上に記載 (大文字、半角英数字)
オペレーター	添付の「かんたん接続シート」に記載	
		
	※ 使用の制限について詳しくは「画面で見るマニュアル」をご参照ください。(「画面で見るマニュアル」の開き方については「ヒント: QwatchViewの詳しい操作方法について」参照)	

参考: 映像をNASに保存する場合

本製品の設定画面にて保存先を登録し、映像を保存します。

ヒント **動作確認済みNAS一覧**

- ▼ 録画ファイルの保存先、および動作検知時の画像の保存先(FTP)として利用可能
 - ・HDL-XRシリーズ
 - ・HDL-XVシリーズ
 - ・HDL-Aシリーズ
 - ・HDL-AHシリーズ
 - ・HDL2-Aシリーズ
 - ・HDL2-AHシリーズ
- ▼ 録画ファイルの保存先としてのみ利用可能
 - ・HDL-Z4WSCRシリーズ
 - ・HDL-Z4WSAシリーズ
 - ・HDL-Z2WSAシリーズ
 - ・HDLM3-GWINシリーズ
 - ・HDL-Z2WHシリーズ
 - ・HDLP-Sシリーズ


1  ①[設定]をタップ

 ②[IPカメラの設定画面を開きます]をタップ

2  ①[システム]をタップ

 ②[NAS保存設定]をタップ

3 ①[NAS保存設定]の各項目を設定


 ②[設定]をタップ

③[ステータス]が[接続]になっていることを確認し、[完了]をタップ ⇒ ライブ画面に戻ります。

項目	設定内容
ステータス	NASの接続状態を表示します。
保存場所(NAS)	保存先NASのIPアドレスとフォルダー名を入力します。 (\\IPアドレス\共有フォルダー名\{フォルダー名}) ※ サブフォルダーを利用しない場合は、3番目の(フォルダー名)を消して空欄にしてください。 ※ 保存先フォルダー名は半角英数字としてください。
録画の自動停止時間	選択した時間が経過すると自動的に録画を停止します。 [指定なし]を選択すると、録画停止ボタンをクリックするまで録画を続けます。
1ファイル当たりの最大ファイルサイズ	1ファイルに保存できる最大のファイルサイズを選択します。
アクセス制限	[制限あり]: 保存先NASの共有フォルダーにアクセス制限を設定されている場合に選択します。NASに登録したユーザー名とパスワードを設定します。 [制限なし]: 保存先NASの共有フォルダーにアクセス制限を設定していない場合に選択します。
ユーザー名 パスワード	アクセス制限を[制限あり]にした場合、NASに登録したユーザー名とパスワードを入力し、設定します。

4 ①[録画]をタップ

 ①[録画]をタップ

 ②タップし、[LAN DISK]に切り替える

■ 写真(静止画)の場合

[静止画]になっていることを確認し、撮影したいタイミングで、 アイコンをクリック

■ 映像(動画)の場合

[静止画] をタップし、[動画] に切り替えます。撮影を開始したいタイミングで、 アイコンをクリック、撮影を終了したいタイミングで、もう一度クリック

以上で映像のNASへの保存は完了です。