

LAN DISK Hシリーズ



[共有] → [フォルダ]
→ [一覧]をクリックする。

一覧

名前	基本設定	操作
LAN DISK Log		<input type="button" value="変更"/>
LAN DISK Manual		<input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="削除"/>
disk1		<input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="削除"/>
usb1		<input type="button" value="変更"/>
usb2		<input type="button" value="変更"/>
usb3		<input type="button" value="変更"/>
usb4		<input type="button" value="変更"/>


詳細アクセス権設定が無効になっている共有フォルダの名前は赤色で表示されます。

バックアップ先として設定した外付けUSBの
[変更]をクリック
※この例の場合USB3

LAN DISK Hシリーズ

■ デフォルト設定

変更	
名前	usb3
コメント	HDL-H usb3 share
基本設定	<input checked="" type="checkbox"/> 読み取り専用
	<input type="checkbox"/> 非登録ユーザーからのアクセスを拒否
	<input checked="" type="checkbox"/> Microsoftネットワーク共有
	<input type="checkbox"/> ゴミ箱 本機能を有効から無効にする場合、ゴミ箱用フォルダーが削除されます。 ゴミ箱用フォルダーに大量のファイルが存在する場合、ゴミ箱用フォルダーの削除に時間がかかります。
詳細アクセス権	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
	読み取りユーザー
	選択 →
	除外 ←



■ 推奨設定

変更	
名前	usb3
コメント	HDL-H usb3 share
基本設定	<input checked="" type="checkbox"/> 読み取り専用
	<input type="checkbox"/> 非登録ユーザーからのアクセスを拒否
	<input type="checkbox"/> Microsoftネットワーク共有
	<input checked="" type="checkbox"/> Microsoftネットワーク共有
詳細アクセス権	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
	読み取りユーザー
	選択 →
	除外 ←

1

①チェックを外す(1箇所)

②設定を反映する

注意事項

- バックアップ先の外付けUSBハードディスクからデータ復旧する場合は以下の2つの方法があります。
 - 共有を有効にして、管理者がアクセスする。
 - 外付けUSBハードディスクを他のPCに接続してLAN DISK Backup Readerを利用して読み出す