

## Windows 2000で使用する時のご注意

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

お買い上げいただいた製品は、Windows 2000での動作確認の結果、正常動作が確認されました。Windows 2000でも安心してご使用いただけます。

- ・パソコンへのWindows 2000の新規インストールまたはWindows 98やWindows NT 4.0からのアップグレードインストールの際には、お使いの弊社製LANアダプタを**取り付けない状態**で行ってください。
- ・Windows 2000の新機能には対応していない場合があります。

### Windows 2000

- 1** パソコンの電源を切り、本製品を取り付けます。  
取り付け方は本製品の取扱説明書を参照してください。
- 2** Windows 2000を起動します。  
既にWindows 2000でET100-PCI又はET100-PCI-Rをご利用の場合、手順**5**までお進みください。
- 3** ハードウェアが自動認識され、本製品の互換ドライバ「Realtek RTL-8139 (A)-based PCI Fast Ethernet Adpiter」が自動で組み込まれます。
- 4** Windows 2000を再起動します。
- 5** デバイスマネージャを起動します。  
[スタート]→[設定]→[コントロール パネル]→「システム」アイコンをダブルクリックし、[ハードウェア]タブをクリックします。次に[デバイス マネージャ]をクリックします。

- 
- 6 「ネットワーク アダプタ」→「Realtek RTL-8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adpter」を順にダブルクリックします。
- 
- 7 「Realtek RTL-8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adpterのプロパティ」画面になりますので「ドライバ」タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックします。
- 
- 8 「デバイス ドライバのアップグレード ウィザード」画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。
- 
- 9 「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
- 
- 10 「場所を指定」のみ選択し、サポートソフトをフロッピーディスクドライブに入れ、[次へ]ボタンをクリックします。
- 
- 11 「製造元のファイルのコピー元」に「A:¥WIN2000」を入力し、[OK]ボタンをクリックし、続けて[次へ]ボタンをクリックします。
- 
- 12 **ET100-PCIをご利用の場合**  
「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。＊  
マイクロソフト社はWHQLという組織において、PC本体や周辺機器などを対象とした認定手続きをしております。弊社では順次手続きを行う予定ですが現時点では本製品は認定を受けておりません。
- ET100-PCI-Rをご利用の場合**  
本製品は認定を受けているため「デジタル署名が見つかりませんでした」との表示はされません。

- 
- 13** 「このデバイスに対するソフトウェアのインストールが終了しました。」と表示されますので、[完了]ボタンをクリックします。
- 
- 14** サポートソフトを取り出して、Windows 2000を再起動します。
- 
- 15** 以上でWindows 2000へのインストールは終了です。

Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professionalの略称として表記しています。