

HDL-XR/Rシリーズのご案内

このたびは弊社製「HDL-XR/Rシリーズ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙は、本製品(HDL-XR/Rシリーズ)とその他のHDL-XRシリーズの違いについて説明しています。

弊社製HDL-XRシリーズとの違いについて

本製品は弊社製「HDL-XRシリーズ」を、リコーのITKeeper「LANフォルダ2」用に最適化した製品です。

基本的な機能は「HDL-XRシリーズ」と同等ですが、添付品や出荷時設定が「LANフォルダ2」専用になっています。

本製品はアイ・オー・セーフティサービス対象外となります。保守サービスについては株式会社リコーまでお問い合わせください。

添付品の違いについて

本製品では、「暗号化RAID6モード」が標準設定となっており、暗号解除用の**USBロックキーが2本**添付されています。

1本を「マスターキー」に、もう1本を「スペアーキー」としてご利用いただき、万一に備えて「マスターキー」は安全な場所に保管ください。

ご注意 USBロックキーには、データを暗号化/復号化するために、機器毎に異なる暗号鍵が記録されています。

起動時にUSBロックキーを接続しないと、本製品にアクセスできませんので、なくさないようにご注意ください。

複数のスペアーキーが必要な場合の操作方法については、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

出荷時設定の違いについて

本製品の初期化を行った場合、出荷時設定が【画面で見るマニュアル】内の記述と一部異なります。

【画面で見るマニュアル】内【出荷時設定一覧】の以下の項目を読み替えてください。

項目	HDL-XRシリーズの出荷時設定	本製品(HDL-XR/Rシリーズ)の出荷時設定
①LAN DISKの名前	LANDISK-xxxxxx (xxxxxxはMACアドレス下6桁)	LAN-FOLDER2
②LAN DISKの説明	HDL-XR series	LAN-FOLDER2
③ネットワーク接続 →EXTポートの設定	EXTポートは無効	固定値169.254.111.111/255.255.0.0
④管理者パスワード	(空白)	設定済
⑤登録ユーザー	なし	UserAdminとLF2Adminを設定済み
⑥共有フォルダー	『disk1』設定済み	『Share』設定済み 『PCバックアップ』設定済み 『disk1』削除済み
⑦RAIDモード	RAID6	暗号化RAID6(USBロックキー2本添付)
⑧通知設定	未設定	SMTPサーバー名 smtp.lf2.itkeeper.jp SMTPポート番号 587 差出人メールアドレス LAN-FOLDER2-1234567890@lf2.itkeeper.jp メールエンコード ISO-2022-JP
⑨イベント通知設定	すべて無効	メール送信時認証設定 SMTP AUTH(CRAM-MD5) 以下のイベントが有効 ・温度FANエラー ・ディスクエラー警告(定期警告・メール通知) ・ボリューム使用量警告(定期警告・メール通知) ・UPS警告(定期警告)
⑩省電力 →時間選択 →内蔵・USB2	なし 無効	10分後 有効
⑪同期するタイミング	起動時	起動時 毎日 5:55
⑫AppleShare ネットワーク共有	有効	無効
⑬FTP共有	有効	無効
⑭ネットワークバックアップの許可	有効	無効
⑮USB ボリューム1	クイックコピー(コピー先:disk1)	クイックコピー(コピー先:Share)