

Mac OS 9～9.2.1をお使いの方へ

弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

USB 2.0 CC サポートソフト更新のお知らせ

「USB 2.0 CC サポートソフト」がVer. 1.21に更新されました。
下記の点にご注意ください。

●対応OSがMac OS 9～9.2.1になりました

したがって、Mac OS 8.6をお使いの場合は対応外となります。

●新しいドライブを動作させるために必要です

弊社の新しいドライブは「USB 2.0 CC サポートソフト」Ver. 1.21以降の
Mac OS 9～9.2.1用ドライバでのみ動作いたします。



参考

新しいドライブ

対応OSがMac OS 9～9.2.1（2001年11月現在）のものは新しいドライブ
です。

サポートソフトについて

下記のようにされることをおすすめします。

Mac OS 8.6をお使いの場合

<USB 2.0 CC サポートソフト(Mac OS 8.6用)>をお使いください。
場所は、本書で説明しているドライバと同じ場所にあります。

Mac OS 9～9.2.1をお使いの場合

「USB 2.0 CC サポートソフト」を新しくしてください。
新しいドライブをお使いいただけません。

インストールする場合は、次ページ以降をご覧ください。

ソフトウェアを準備する

「USB 2.0 CC サポートソフト」を準備します。

1 弊社サポートライブラリにアクセスします。



弊社サポートライブラリ


<http://www.iodata.jp/lib/>



2 「USB 2.0 CC サポートソフト」をダウンロードします。

- ①本製品名の頭文字をクリックします。
- ②本製品名をクリックします。
- ③「Mac OS」をクリックします。



- ④「<USB 2.0 CC サポートソフト (Mac)>」の  **ダウンロード** ボタンをクリックします。

⇒「USB 2.0 CC サポートソフト」がダウンロードされます。



<USB 2.0 CC サポートソフト (Mac OS 8.6用)>

Webページには並んで、上記が表示されています。

お間違えのないようご注意ください。

3 ダウンロードしたファイルを解凍します。

ダウンロードした「USB2CCxxx.sit」をダブルクリックします。

⇒ [USB2CCxxx] というフォルダが出来れば準備は完了です。

xxxには数字が入ります。

使えるようにする



弊社製USB 2.0機器をすでにお使いの方へ

お使いの製品に添付されているCD-ROMに「USB 2.0 CC サポートソフト」が入っているかを、CD-ROMのラベルなどでご確認ください。
入っている場合は、バージョンを確認してください。

- ・バージョンが本製品のものと同じか、新しい場合
本手順は必要ありません。
- ・バージョンが本製品のものより古い場合
今お使いのサポートソフトを削除してから本手順をしてください。
- ・「USB 2.0 CCサポートソフト」が入っていない場合
本手順をしてください。

1 [Install Cypress MSC Driver-J] をダブルクリックします。

解凍したフォルダ内にある [Install Cypress MSC Driver-J] をダブルクリックします。



ダブルクリック

Install Cypress MSC Driver-J

2 [OK] ボタンをクリックします。

インストールは完了しました。

OK

クリック

これで、今まで通りお使いいただけます。

サポートソフトの削除

1 本製品をUSBポートから取り外します。

2 **【機能拡張】**を開きます。

[起動ボリューム] → [システムフォルダ] → [機能拡張] の順にダブルクリックします。


順にダブルクリック



3 **【Cypress MSC Driver】**を削除します。

機能拡張の中にある【Cypress MSC Driver】をゴミ箱に捨てます。

ゴミ箱に捨てる



4 パソコンを再起動し、「ゴミ箱を空に」します。

これで「USB 2.0 CC サポートソフト」の削除は完了です。



参考

「機能拡張マネージャ」を起動すると…

「このセットの中にコンピュータにインストールされていない機能拡張があります」と表示されます。

この場合、表示された画面にあるどちらのボタンをクリックしても問題ありません。

[OK] ボタンをクリックするとインストールされていない機能拡張の情報が保存されます。