I-O DATA

B-MANU202103-01

内蔵型DVDドライブ「DVR-SA24ET2シリーズ」

取　扱　説　明　書

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に本紙をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。



ハードウェア保証書について

「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製品の箱に印刷されております。
本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

動作環境の確認

対応機種※1	本製品が取付可能なドライブベイ（5インチベイ）とSerial ATAインターフェイス※2を搭載したWindowsパソコン
対応OS	Windows® 8.1（64/32ビット版）/ Windows® 8（64/32ビット版）/ Windows® 7（64/32ビット版）/ Windows Vista® SP2以降（32ビット版）/ Windows® XP SP3以降（32ビット版）
搭載CPU	Pentium4 2.8GHz以上
メモリー	1GB以上
グラフィックアクセラレーター	NVIDIA GeForce 6000 シリーズ以降、AMD Radeon 9600 以降、Intel 945G 以降
チップセット	Intel 945以降
ハードディスク	空き容量：10GB以上
対応メディア※3	●DVD：DVD+R※4、DVD+RW、DVD-R※5、DVD-RW、DVD-RAM※6、DVD-ROM ●C　D：CD-R、CD-RW、CD-ROM

※1　より詳しい対応機種情報を対応製品検索エンジン「PIO」にてご案内しております。
http://www.iodata.jp/pio/

※2　●Serial ATA接続のDVD/CDデバイスに対応している必要があります。対応については、各インターフェイスメーカーにお問い合わせください。
●増設されたSerial ATA接続インターフェイスには対応しておりません。
●本製品にはSerial ATAケーブル及びSerial ATA電源ケーブルは添付しておりません。パソコン本体に添付されていない場合は別途ご用意ください。

※3　●書き込みは 12cmメディアのみ対応しております。
●DVD・CD への書き込みをおこなう際には、各々の書き込み速度に対応したメディアが必要です。

※4　2 層 DVD+R メディアにマルチセッションにて書き込みをおこなった場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。

※5　2 層 DVD-R メディアへの書き込みは、ディスクアットワンスのみ対応しております。

※6　カートリッジから取り出し不可能なメディア（TYPE I）および 2.6GB/ 面のメディアには対応しておりません。

製品仕様

インターフェイス仕様	Serial ATA
設置条件	設置方向：水平、垂直（垂直は12cmメディアのみ対応）
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング
書き込みエラー回避機能	搭載
適合フォーマット	●DVD：DVD-ROM、DVD-Video ●C　D：CD-ROM（mode1、mode2）、CD-ROM XA、CD-I、CD-DA（Audio CD）、CD-TEXT、Photo CD、Video CD、CD Extra
定格電流	5V：2.0A、12V：2.5A
動作温度	+5～+35℃（パソコンの動作する温度範囲であること）
動作湿度	20%～80%（結露なきこと）
外形寸法	146(W)×165(D)×41.5(H)mm（フロントベゼル含まず）
質量	約700g（本体のみ）

各部の名称・機能



緊急イジェクトホール
トレイが開かなくなった場合に使用します。

イジェクトボタン
トレイの出し入れをおこないます。

アクセスランプ
読み書き・イジェクト時に点灯/点滅します。



Serial ATAコネクター
パソコンのSerial ATAケーブルを接続します。

Serial ATA電源コネクター

シリアル番号（S/N）をメモします

シリアル番号（S/N）は本製品底面に貼られているシールに印字してある12桁の英数字です。（例：A0A0000000XX）
シリアル番号（S/N）を下の枠にメモしてください。

ご注意

●アクセスランプの点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。
●本製品はクラス1レーザー製品です。
レーザー光線による視力障害の原因となることがありますので、絶対に本製品を分解したり、修理、改造しないでください。
●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。本製品やメディアを破損します。

1　取り付けよう

ご注意
●お使いのパソコンによっては、BIOSの設定が必要です。本製品が認識されない場合は、パソコンのBIOSを確認してください。パソコンのBIOSの設定方法はパソコンの取扱説明書をご覧ください。
●Serial ATAインターフェイスをRAIDモードに設定しないでください。

パソコンにつなぐ

1 パソコンの電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

2 パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。
ルーフカバー、5インチベイのカバーについてはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

3 Serial ATA電源ケーブルをつなぎます。

※本製品にはSerial ATA電源ケーブルを添付しておりません。パソコン本体にSerial ATA電源ケーブルがない場合は、別途ご用意ください。

ご注意

●ケーブルには向きがあります。
Serial ATAケーブルの凸部が右側、Serial ATA電源ケーブルの凸部が左側になるように挿入します。逆向きでは挿し込めないようになっていますが、無理に挿し込もうとすると、コネクターが破損します。
※パソコンによってSerial ATAケーブルの形状が下図と若干異なる場合があります。Serial ATAケーブルであれば仕様は同じですので、凸部の向きにだけご注意いただき、ご使用ください。

●ケーブルを抜き挿しするときは、ケーブル部分を引っ張らないでコネクターを持って抜き挿ししてください。



4 Serial ATAケーブルをつなぎます。

※本製品にはSerial ATAケーブルを添付しておりません。パソコン本体にSerial ATAケーブルがない場合は、別途ご用意ください。

5 添付のネジで本製品を固定します。
パソコンによって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

6 パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装置を元に戻します。

確認する



Windowsを起動して［コンピューター］または［マイコンピュータ］）を開き、本製品のドライブアイコンの追加を確認

↑画面例：Windows 7（メディア未挿入、Eドライブとして認識している場合）

※ ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、［はい］（続行）ボタンをクリックしてください。
※ ドライブ文字（番号）は環境によって異なります。
※ ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。（例：Windows XPで空のDVD-Rメディアを挿入すると「CD-ROM」と表示されます。）

アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。
右記【2　用途に応じて添付ソフトウェアをインストールしよう】へお進みください。

Q&A　アイコンが追加されていない場合

●［表示］メニューの［最新の情報に変更］をクリックしてみてください。
●ケーブルの接続が正しくおこなわれていることをご確認ください。（パソコンの電源を切り、ケーブルを抜き挿ししてください。）
●添付のCD-ROMに収録されているQ&Aをご覧ください。

2　用途にあわせて添付ソフトウェアをインストールしよう

用途に応じて添付ソフトウェアを選択します

データを保存したい	映像編集を体験したい	映像を再生/保存したい
B's Recorder 12 SOURCENEXT	LoiLo SCOPE² 30日フル機能版 LoiLo	本製品にはDVD再生ソフトおよびDVDオーサリングソフトを添付しておりません。 再生/オーサリングソフト等の優待販売について
簡単な操作で、データディスクや音楽CDなどを作成できます。 ※すでに「B's Recorder」がインストールされている場合は、必ずアンインストールしてから本製品添付の「B's Recorder」をインストールしてください。	カメラや携帯電話の動画や写真の編集ができます。またDVDビデオを作成する際に使用します。 ※「LoiLoScope2 30日フル機能版」は使用期限が30日間までとなっております。 ※「LoiLoScope2 30日フル機能版」をご利用のお客様につきましては、使用期限のない製品版「LoiLoScope2」を特別価格にてご購入いただけます。（本ソフトウェア上から優待販売ページに進むことができます。）	本製品ご購入のお客様につきましてはコーレル社製ソフトウェア（製品版）を特別価格でご購入いただけます。 優待販売（ダウンロード販売）ページURL http://sp.ioplaza.jp/pr/dvrwriting/

用途に応じて選択した添付ソフトウェアをインストールします

1 添付のCD-ROMを本製品に挿入します。
※ ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、［はい］（［許可］）をクリックしてください。

2 メニューが表示されたら［インストールする］をクリックします。

3 インストールしたいソフトをクリックします。

4 画面の指示にしたがって、インストールします。
インストール中にそれぞれのシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力された場合は、あらためて入力しなおす必要はありません。

5 インストール終了後、メニュー画面を終了するには［EXIT］ボタンをクリックします。再起動をうながす画面が表示された場合は、再起動してください。

以上でインストールは完了です。
詳しい操作については『画面で見るマニュアル』をご参照ください。

Q&A　「互換性のあるコーデックやDVDデコーダがインストールされていない」などのメッセージが表示され再生できない場合

DVDの映像ソフトやレコーダー、ビデオカメラで録画した映像の再生時、「互換性のあるコーデックやDVDデコーダがインストールされていない」などのメッセージが表示されて再生できない場合は、お使いのパソコンにDVDビデオ再生ソフトがインストールされているかご確認ください。DVDビデオの再生をおこなう場合は、別途再生ソフトをご準備ください。

※お使いのパソコンに付属のソフトウェアやOSによっては、DVD再生ソフトウェアがなくてもDVD再生できる場合がございます。DVD再生できるパソコン環境かにつきましては、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

画面で見るマニュアルの開き方

※画面で見るマニュアルをご覧になるには、インターネット環境が必要です。

1 添付CD-ROMを挿入
2 ［画面で見るマニュアルを参照する］をクリック



3 データDVDをつくってみよう

1 [B's Recorder]をダブルクリック



2 書き込み先メディアを挿入



3



4



5



6



完成!

安全のために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

🚫	禁止
❗	指示を守る

⚠警告

本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、やけど、故障の原因になります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、火災・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に置かないでください。
・掃除は必ず乾いた布でおこなってください。
・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

内部をのぞき込まない
内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。

⚠注意

本製品を踏まない
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

B's Recorderを使用する際のご注意

●本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みをおこなうと、書き込みに失敗する場合があります。

●マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。)記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、[B's Recorder]を起動し、補助メニューを開いた後、[メディア]メニューの[情報]から使用済み容量をご確認ください。
エクスプローラの[ファイル]メニューの[プロパティ]を選択すると表示される"使用領域"ではOSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。

●2層DVD±Rメディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。

●一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/-RAM/CD-RWメディアは[B's Recorder]を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。なお、書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。

●DVD+RW/-RW/-RAM、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込みをおこなったライティングソフトウェアを使用してください。

●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みをおこなう場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。

●[B's Recorder]が対応していないDVD/CDドライブの場合は、書き込み先としてご利用いただくことができません。
本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。
※本製品添付DVD-ROMに収録されているソフトウエアは本製品にのみ対応しております。

●音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。

使用上のご注意

●本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。
故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

●本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
《使用時/保管時の制限》
●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど) ●強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOXなど) ●静電気の影響の強い場所
《使用時のみの制限》
●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど) ●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

●本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。
●落としたり、衝撃を加えない ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない ●重いものを上にのせない ●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない

●本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

●本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業をおこなわないでください。故障の原因になります。

●レンズには触れないでください。
音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。

●メディアの取り扱いについては以下をお守りください。
●メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らないようにしてください。
両端をはさむようにして持つか、中央の穴と端をはさんでください。
●正しい再生をするためと、振動や回転昔が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに紙やシールなどを貼らないでください。
●ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。
また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。
高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。
●メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の、ドライブに挿入してください。異物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。

●本製品はドライブベイ(5インチベイ)搭載タイプです。ドライブベイに空きがない場合は、あらかじめ搭載済みのドライブを取り外す必要があります。

●取り付け後、フロントパネルが操作可能な機種でご使用いただけます。

●DVD+R/+RW/-R/-RWメディアで作成したDVD-ROM・DVDビデオは、既存のDVD-ROMドライブ、DVDプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。

●上記【動作環境の確認】の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。

●一部のウイルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不安定になる場合があります。

●本製品は、パソコンの省電力機能には対応しておりません。

●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出し数分おいてから書き込みをおこなってください。

困ったときには

B's Recorder 12 で困ったら…

1 ソフトウェアを起動し、ヘルプを確認する。

2 ホームページでサポート情報を見る。
http://www.sourcenext.info/

3 サポートに問い合わせる。

ソースネクスト株式会社
http://www.sourcenext.info/
●E-Mail:上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。
※ユーザー登録が必要です。

DVDドライブ本体で困ったら…

1 画面で見るマニュアルのQ&Aを確認する。

2 ホームページでサポート情報を見る。
●製品Q&A、Newsなど
http://www.iodata.jp/support/
●最新サポートソフト
http://www.iodata.jp/lib/

3 サポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
TEL 050-3116-3020
※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日をのぞく)
FAX 076-260-3360
インターネット : http://www.iodata.jp/support/
＜ご用意いただく情報＞ 製品名 / パソコンの型番 / OS
※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

LoiLo SCOPE² 30日フル機能版 で困ったら…

1 **ソフトウェアを起動して、操作ガイドをダウンロード、確認する。**
[ファイル]→[マニュアルのダウンロード]からダウンロードします。

2 **サポート窓口でサポート情報を見る。**
http://loilo.tv/jp/product/22
FAQやお問い合わせ窓口で確認してください。

3 **サポートに問い合わせる。**
http://loilo.tv/jp/product/22
●E-Mail:上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。

修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。



〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料)
金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
●内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。
バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
●保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
●修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… **http://www.iodata.jp/support/after/**

【ご注意】
1)本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3)本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4)本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5)本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

著作権について

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしもあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

リージョンコードについて

本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

本製品の廃棄について

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例に従ってください。

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
●Windows 8、7、Vista、XPは、それぞれWindows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP operating systemの略称として表記しています。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

進化する明日へ Continue thinking
株式会社 **アイ・オー・データ機器**
ホームページ http://www.iodata.jp/