# アイ・オー・データ Wi-Fiルーターラインナップ（機能比較 詳細版）

※2024年8月5日現在

| 型番 | | WN-7D36QR | WN-7T94XR | WN-DAX6000XR | WN-DAX5400QR | WN-DAX4200GR | WN-DAX3600XR | WN-DAX3600QR | WN-DAX3000QR | WN-DAX3000GR | WN-DEAX1800GR<br>WN-DEAX1800GRW | WN-DAX1800GR | WN-DAX1800GRN | WN-TX4266GR | WN-DX2033GR | WN-DX1167GR | WN-DX1300GRN | WN-DX1200GR | WN-SX300FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi規格 | | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| 価格 | | オープン価格 | オープン価格 | ￥44,000<br>（税抜￥40,000） | オープン価格 | オープン価格 | ￥30,470<br>（税抜￥27,700） | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | ￥20,570<br>（税抜￥18,700） | ￥12,210<br>（税抜￥11,100） | ￥7,920<br>（税抜￥7,200） | ￥6,710<br>（税抜￥6,100） | オープン価格 | オープン価格 |
| 本体 | デザイン |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 色 | 白 | 白 | ブラック | インサイトグレー | 白 | ブラック | 白 | ブラック | インサイトグレー | チャコールグレー<br>白 | チャコールグレー<br>白 | 白 | パールホワイト | チャコールグレー | ミレニアム群青 | 白 | チャコールグレー | チャコールグレー |
| | 置き方 | 縦置き専用 | 縦置き専用 | 縦置き専用 | 縦置き専用 | 縦置き・横置き | 縦置き専用 | 縦置き専用 | 縦置き専用 | 縦置き専用 | 縦置き専用 | 縦置き・横置き・壁掛け | （コンセント直付けタイプ） | 縦置き専用 | 縦置き・横置き・壁掛け | 縦置き・横置き・壁掛け | （コンセント直付けタイプ） | 縦置き・横置き・壁掛け | 縦置き・横置き・壁掛け |
| | 外形寸法 | 約160(W)×50(D)×215(H)mm<br>(ゴム足含む) | 約65(W)×180(D)×246(H)mm<br>(ゴム足、突起部含まず) | 約215(W)×84(D)×238(H)mm<br>（スタンド含む、突起部含まず） | 約52（W）×196（D）×197（H）mm<br>(スタンド含む、突起部含まず) | 約190（W）×52（D）×196（H）mm<br>（スタンド含まず、突起部含まず） | 約238(W)×84(D)×248(H)mm<br>（スタンド含む、突起部含まず） | 約52（W）×196（D）×197（H）mm<br>(スタンド含む、突起部含まず) | 約 270（W）×67（D）×218（H）mm<br>（スタンドおよびゴム足含む、突起部含まず） | 約52（W）×196（D）×197（H）mm<br>(スタンド含む、突起部含まず) | 約70(W)×145(D)×245(H)mm<br>(アンテナ直立状態、スタンド含む、突起部含まず) | 縦置き 約180（W）×120（D）×186（H）mm<br>横置き 約180（W）×180（D）×49（H）mm<br>（スタンド含む、突起部含まず） | 約83（W）×53（D）×137（H）mm<br>（突起部含まず） | 約 270（W）×67（D）×218（H）mm<br>（スタンドおよびゴム足含む、突起部含まず） | 縦置き 約180（W）×120（D）×186（H）mm<br>横置き 約180（W）×180（D）×49（H）mm<br>（スタンド含む、突起部含まず） | 縦置き 約150（W）×83（D）×157（H）mm<br>横置き 約150（W）×150（D）×42（H）mm<br>（スタンド含む、突起部含まず） | 約 130（W）×54（D）×114（H）mm<br>（突起部含まず） | 縦置き：約151（W）×80（D）×156（H）mm<br>横置き：約151（W）×150（D）×41（H）mm<br>（スタンド含む、突起部含まず） | 横置き：約126（W）×125（D）×38（H）mm（スタンド含む･突起部除く）<br>縦置き：約126（W）×71（D）×132（H）mm（スタンド含む･突起部除く） |
| 添付品 | 必ずお読みください | 「取扱説明書」として添付 | 「取扱説明書」として添付 | ○ | ○ | 「取扱説明書」として添付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | セットアップガイド | 「取扱説明書」として添付 | 「取扱説明書」として添付 | ○ | ○ | 「取扱説明書」として添付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 取扱説明(必ずお読みください含む) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 設定情報シート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LANケーブル | ○ | ○ CAT6A(10GbE対応ケーブル) | ○ CAT6A(10GbE対応ケーブル) | ○ | ○ | ○ CAT6A(10GbE対応ケーブル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ACアダプタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
| | スタンド | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
| | その他 | – | – | – | – | – | – | – | トップカバー | – | – | – | – | トップカバー、ACコード | – | – | – | – | – |
| アフター保証 | 保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年<br>※ユーザー登録(無料)必要。通常1年保証。 | 3年<br>※ユーザー登録(無料)必要。通常1年保証。 | 3年<br>※ユーザー登録(無料)必要。通常1年保証。 | 3年 | 3年<br>※ユーザー登録(無料)必要。通常1年保証。 | 3年<br>※ユーザー登録(無料)必要。通常1年保証。 | 3年 | 3年<br>※ユーザー登録(無料)必要。通常1年保証。 | 3年<br>※ユーザー登録(無料)必要。通常1年保証。 | 3年<br>※ユーザー登録(無料)必要。通常1年保証。 | 3年<br>※ユーザー登録(無料)必要。通常1年保証。 | 3年<br>※ユーザー登録(無料)必要。通常1年保証。 | 3年<br>※ユーザー登録(無料)必要。通常1年保証。 |
| | ペイバック保証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 土日電話サポート対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | リモートメンテナンス機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本体仕様 | | WN-7D36QR | WN-7T94XR | WN-DAX6000XR | WN-DAX5400QR | WN-DAX4200GR | WN-DAX3600XR | WN-DAX3600QR | WN-DAX3000QR | WN-DAX3000GR | WN-DEAX1800GR<br>WN-DEAX1800GRW | WN-DAX1800GR | WN-DAX1800GRN | WN-TX4266GR | WN-DX2033GR | WN-DX1167GR | WN-DX1300GRN | WN-DX1200GR | WN-SX300FR |
| 有線ポート | インターネットポート | 2.5Gbps ×1 | 10Gbps ×1 | 10Gbps ×1 | 2.5Gbps ×1 | 1Gbps ×1 | 10Gbps ×1 | 2.5Gbps ×1 | 2.5Gbps ×1 | 1Gbps ×1 | 1Gbps ×1 | 1Gbps ×1 | 1Gbps ×1 | 1Gbps ×1 | 1Gbps ×1 | 1Gbps ×1 | 1Gbps ×1 | 1Gbps ×1 | 100Mbps ×1 |
| | LANポート | 1Gbps ×2 | 2.5Gbps ×3 | 10Gbps ×1<br>1Gbps ×4 | 1Gbps ×4 | 1Gbps ×4 | 10Gbps ×1<br>1Gbps ×4 | 1Gbps ×4 | 2.5Gbps ×1<br>1Gbps ×3 | 1Gbps ×4 | 1Gbps ×2 | 1Gbps ×4 | × なし | 1Gbps ×4 | 1Gbps ×4 | 1Gbps ×4 | 1Gbps ×1 | 1Gbps ×4 | 100Mbps ×3 |
| 初期設定 | 初期設定不要(回線自動判別機能)（※4） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※ファームウェアVer.2.00.000から対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Wi-Fi設定コピー機能 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| | Wi-Fi接続 スマホカメラでQRコード読み取り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※Androidスマホのみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| | APモード（ブリッジモード） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※ファームウェア Ver.2.00から対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | APモード（ブリッジモード）変更方法 | 本体スイッチをAPに合わせて再起動<br>または<br>回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 本体スイッチをAPに合わせて再起動<br>または<br>回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 本体スイッチをAPに合わせて再起動<br>または<br>回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 本体スイッチをAPに合わせて再起動<br>または<br>回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 回線自動判別 ※FW2.00から対応<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 本体スイッチをAPに合わせて再起動<br>または<br>回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 | 回線自動判別<br>または<br>設定画面に入りAPモードを選択 |
| | 本体スイッチ | リピーター／AP／オート | リピーター／AP／オート | × | リピーター／AP／オート | AP／オート | × | ランプ オフ／オン | リピーター／ルーターAP | リピーター／AP／オート | ランプ オフ／オン | カスタム／オート | ランプ オフ／オン | リピーター／ルーターAP | カスタム／オート | リピーター／ルーターAP | リピーター／ルーターAP | リピーター／ルーターAP | リピーター／ルーターAP |
| アンテナ | アンテナタイプ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 外付け | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| | アンテナ本数 | 4本 | 6本 | 4本 | 4本 | 3本 | 4本 | 4本 | 4本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | 8本 | 4本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 |
| | ストリーム数(6GHz) | – | 2×2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | ストリーム数(5GHz) | 2×2 | 2×2 | 4×4 | 4×4 | 3×3 | 4×4<br>※160MHz(80+80MHz)時は2×2 | 4×4 | 4×4<br>※160MHz時は2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | W52/W53:4×4<br>W56：4×4 | 4×4 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | – |
| | ストリーム数(2.4GHz) | 2×2 | 2×2 | 4×4 | 2×2 | 2×2 | 4×4 | 4×4 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×4 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| | 360コネクト | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インターネット接続 | IPv6(IPoE)対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | v6プラス(固定IPサービス／IPIP)設定 | ○(※5) | ○(※5) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○(※5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | transix(固定IPサービス／IPIP)設定 | ○(※5) | ○(※5) | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○(※5) | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| | v6コネクト(固定IPサービス／IPIP)設定 | ○(※5) | ○(※5) | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○(※5) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | DHCPv6-PD対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | VNE自動切り替え機能 | × | × | ○ | × | × | ○ ※ファームウェアVer.2.00.000から対応 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティ | ネットフィルタリング（※7） | × | × | × | ○ 5年間無料 | × | × | ○ 5年間無料 | ○ 5年間無料 | ○ お客様で購入必要 | × | ○ 5年間無料 | × | × | ○ 5年間無料 | ○ 5年間無料 | ○ お客様で購入必要 | × | ○ お客様で購入必要 |
| | ペアレンタルコントロール（最大10エントリー） | ○ 最大20エントリー | ○ 最大20エントリー | × | ○ | ○ 最大20エントリー | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| | URLフィルター（最大20エントリー） | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| | Wi-Fiマモル | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 無線LANネットワーク仕様 | | WN-7D36QR | WN-7T94XR | WN-DAX6000XR | WN-DAX5400QR | WN-DAX4200GR | WN-DAX3600XR | WN-DAX3600QR | WN-DAX3000QR | WN-DAX3000GR | WN-DEAX1800GR<br>WN-DEAX1800GRW | WN-DAX1800GR | WN-DAX1800GRN | WN-TX4266GR | WN-DX2033GR | WN-DX1167GR | WN-DX1300GRN | WN-DX1200GR | WN-SX300FR |
| 無線規格 | 無線規格 | IEEE802.11be draft<br>IEEE802.11ax<br>IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11be draft<br>IEEE802.11ax<br>IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ax<br>IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ax<br>IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ax<br>IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ax<br>IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ax<br>IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ax<br>IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ax<br>IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ax<br>IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ax<br>IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ax<br>IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11ac<br>IEEE802.11n<br>IEEE802.11a<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b | IEEE802.11n<br>IEEE802.11g<br>IEEE802.11b |
| | 11be 6GHz 周波数帯 | – | 320MHz<br>※初期設定：320MHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | IEEE802.11ax 5GHz 周波数帯 | 160MHz<br>※初期設定：160MHz | 160MHz<br>※初期設定：160MHz | 160MHz<br>※初期設定：自動 | 160MHz<br>※初期設定：160MHz | 160MHz<br>※初期設定：160MHz | 160MHz (80+80MHz)<br>※初期設定：80MHz | 80MHz | 160MHz<br>※初期設定：160MHz | 160MHz<br>※初期設定：160MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | | | | | | |
| | 6GHz 最大伝送速度 | – | 11be draft（5765Mbps） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 5GHz 最大伝送速度 | 11be draft（2882Mbps） | 11be draft（2882Mbps） | 11ax (4804Mbps) | 11ax (4804Mbps) | 11ax（3603Mbps） | 11ax (2402Mbps) | 11ax (2402Mbps) | 11ax (2402Mbps) | 11ax (2402Mbps) | 11ax (1201Mbps) | 11ax (1201Mbps) | 11ax (1201Mbps) | W53/W52:11ac(1733Mbps)<br>W56：11ac(1733Mbps) | 11ac(1733Mbps) | 11ac(867Mbps) | 11ac(867Mbps) | 11ac(867Mbps) | – |
| | 2.4GHz 最大伝送速度 | 11be draft（688Mbps）※8 | 11be draft（688Mbps）※8 | 11ax (1147Mbps) | 11ax (574Mbps) | 11ax（574Mbps） | 11ax (1150Mbps) | 11ax (1147Mbps) | 11ax (574Mbps) | 11ax (574Mbps) | 11ax (574Mbps) | 11ax (574Mbps) | 11ax (574Mbps) | 11n(600Mbps)<br>※接続機器が256QAM対応時は800Mbps | 11n(300Mbps) | 11n(300Mbps)<br>※接続機器が256QAM対応時は400Mbps | 11n(300Mbps)<br>※接続機器が256QAM対応時は400Mbps | 11n(300Mbps) | 11n(300Mbps) |
| 無線接続 | 無線LANセキュリティ | WPA2パーソナル（AES）<br>WPA3パーソナル（AES）<br>WPA2/WPA3パーソナル（AES） | WPA2-パーソナル（AES）<br>WPA3-パーソナル（AES）<br>WPA2／WPA3パーソナル（AES） | WPA2-PSK (AES)<br>WPA3-SAE<br>WPA3-SAE Transition | WPA2-PSK (AES)<br>WPA3-SAE<br>WPA3-SAE Transition | WPA2-パーソナル（AES）<br>WPA3-パーソナル（AES）<br>WPA2／WPA3パーソナル（AES） | WPA2-PSK (AES)<br>WPA3-SAE<br>WPA3-SAE Transition | WPA2-PSK (AES)<br>WPA3-SAE<br>WPA3-SAE Transition | WPA2-PSK (AES)<br>WPA3-SAE<br>WPA3-SAE Transition | WPA2-PSK (AES)<br>WPA3-SAE<br>WPA3-SAE Transition | WPA2-PSK (AES)<br>WPA3-SAE<br>WPA3-SAE Transition | WPA2-PSK (AES)<br>WPA3-SAE<br>WPA3-SAE Transition | WPA2-PSK (AES)<br>WPA3-SAE<br>WPA3-SAE Transition | WPA2-PSK（TKIP/AES）<br>WPA-PSK（TKIP/AES）<br>WEP（64/128bit） | WPA2-PSK（TKIP/AES）<br>WPA-PSK（TKIP/AES）<br>WEP（64/128bit） | WPA2-PSK(TKIP/AES)<br>WPA-PSK(TKIP/AES)<br>WEP(64/128bit)(※)<br>※メッシュ機能有効時非対応 | WPA2-PSK(AES) | WPA2-PSK(AES) | WPA2-PSK（TKIP/AES）<br>WPA-PSK（TKIP/AES）<br>WEP（64/128bit） |
| | 使用チャンネル | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch<br><br>6GHz帯：<br>1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,<br>53,57,61,65,69,73,77,81,85,89,93ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144 ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144 ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144 ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144 ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144 ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144 ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144 ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144 ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144 ch | 2.4GHz帯：1-14ch<br>※14chは11bのみです<br><br>5GHz帯(W52/W53)：<br>36,40,44,48,52,56,60,64 ch<br><br>5GHz帯(W56)：<br>100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140 ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140 ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140 ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140 ch | 2.4GHz帯：1-13ch<br><br>5GHz帯：<br>36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140 ch | 2.4GHz帯：1-13ch |
| 推奨利用環境 | 無線LAN推奨機器台数 | 40台 | 64台 | 44台 | 40台 | 34台 | 32台 | 32台 | 30台 | 32台 | 20台 | 20台 | 16台 | 36台 | 24台 | 16台 | 16台 | 16台 | 4台 |
| | 使用温度範囲 | 0～40℃ | 0-40℃ | 0～40℃ | 0～40℃ | 0～40℃ | 0～40℃ | 0～40℃ | 0～40℃ | 0～40℃ | 0～40℃ | 0～40℃ | 0～40℃ | 0～40℃ | 0～35℃ | 0～35℃ | 0～40℃ | 0～40℃ | 0～40℃ |
| | 使用湿度範囲 | 10～90% | 10-90% | 10～90% | 10～90% | 10～90% | 5～95% | 10～90% | 10～90% | 10～90% | 10～90% | 10～90% | 10～90% | 10～90% | 10～90% | 10～90% | 10～90% | 10～90% | 10～90% |
| アプリ | MagicalFinder | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 無線機能 | | WN-7D36QR | WN-7T94XR | WN-DAX6000XR | WN-DAX5400QR | WN-DAX4200GR | WN-DAX3600XR | WN-DAX3600QR | WN-DAX3000QR | WN-DAX3000GR | WN-DEAX1800GR<br>WN-DEAX1800GRW | WN-DAX1800GR | WN-DAX1800GRN | WN-TX4266GR | WN-DX2033GR | WN-DX1167GR | WN-DX1300GRN | WN-DX1200GR | WN-SX300FR |
| 無線機能 | メッシュ親機 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○<br>※メッシュ子機の接続台数は2台まで<br>※初期設定はメッシュ有効 | ○<br>※メッシュ子機の接続台数は2台まで<br>※メッシュ有効固定(無効不可) | × | × |
| | メッシュ子機 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○<br>※メッシュ子機動作時インターネットポートは使用できません。 | × | × | × |
| | リピーター(中継)機能 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| | リピーター(中継)機能 設定方法 | ・WPS<br>・単体設定可能（設定時用DHCP機能あり) | ・WPS<br>・単体設定可能（設定時用DHCP機能あり) | × | ・WPS<br>・単体設定可能（設定時用DHCP機能あり) | × | × | × | ・WPS<br>・単体手動設定可（設定用DHCP機能あり) | ・WPS<br>・単体手動設定可（設定用DHCP機能あり) | × | × | × | ・WPS<br>・単体手動設定不可（親機と配線必要） | ・WPS<br>・単体手動設定不可（親機と配線必要） | ・WPS<br>・単体手動設定不可（親機と配線必要） | × | ・WPS<br>・単体手動設定不可（親機と配線必要） | ・WPS<br>・単体手動設定不可（親機と配線必要） |
| | コンバータ機能 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| | バンドステアリング | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| | 無線ON/OFF設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| | WPS接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Guest SSID（セパレート機能あり） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ ※メッシュ無効時 | × | × | ○ |
| | Guest SSID（セパレート機能なし） | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ ※メッシュ有効時 | ○ | × | × |
| | SSID通知のON／OFF (ステルスSSID) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| | MACアドレスフィルタリング（最大32エントリー） | ○ 最大60エントリー | ○ 最大60エントリー | ○ | ○ | ○ 最大60エントリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※最大24台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※メッシュ無効時のみ | × | ○ | ○ |
| | 自動チャンネル設定（オートチャンネル） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 送信出力制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | WMM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ビームフォーミングW | ○ | ○ | ○ | × ビームフォーミングには対応しています | × ビームフォーミングには対応しています | ○ | ○ | × ビームフォーミングには対応しています | × ビームフォーミングには対応しています | ○ | ○ | × ビームフォーミングには対応しています | ○（※2） | ○（※2） | ○（※2） | ○ | ○（※2） | × |
| | MU-MIMO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 8台（※2）<br>※全子機が1ストリーム対応の場合<br>※下り通信のみ | ○ 4台（※2）<br>※下り通信のみ | ○ 2台（※2）<br>※下り通信のみ | ○ 2台（※2）<br>※下り通信のみ | ○ 2台（※2）<br>※下り通信のみ | × |
| その他機能 | | WN-7D36QR | WN-7T94XR | WN-DAX6000XR | WN-DAX5400QR | WN-DAX4200GR | WN-DAX3600XR | WN-DAX3600QR | WN-DAX3000QR | WN-DAX3000GR | WN-DEAX1800GR<br>WN-DEAX1800GRW | WN-DAX1800GR | WN-DAX1800GRN | WN-TX4266GR | WN-DX2033GR | WN-DX1167GR | WN-DX1300GRN | WN-DX1200GR | WN-SX300FR |
| その他機能 | VPNサーバー機能 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| | PPTPパススルー（※1） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | IPsecパススルー（※1） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PPPoEパススルー（※3） | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | ダイナミックDNS（iobb.net）（※1） | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| | DMZホスト（※1） | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| | IPアドレス固定割り当て（最大10エントリー）<br>DHCP固定割り当て | ○ ※最大32エントリー | ○ ※最大32エントリー | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| | DHCPサーバー（最大253台） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SPI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DoS攻撃防御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | インターネット側からのPing応答拒否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | インターネット側からの設定拒否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ポートの開放（最大32エントリー）（※1） | ○(※5)(※6) | ○(※5)(※6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※5)(※6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | UPnP（※1） | ○(※5)(※6) | ○(※5)(※6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※5)(※6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | IPv6ブリッジ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | MTU設定（※9） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | NTPクライアント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ひかりTV 対応可否 | × | × | × | ○ BS 4K放送はAPモードのみ視聴可 | × | ○ ※ファームウェア Ver.2.00から対応 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| END | | WN-7D36QR | WN-7T94XR | WN-DAX6000XR | WN-DAX5400QR | WN-DAX4200GR | WN-DAX3600XR | WN-DAX3600QR | WN-DAX3000QR | WN-DAX3000GR | WN-DEAX1800GR<br>WN-DEAX1800GRW | WN-DAX1800GR | WN-DAX1800GRN | WN-TX4266GR | WN-DX2033GR | WN-DX1167GR | WN-DX1300GRN | WN-DX1200GR | WN-SX300FR |

※1 IPv4 over IPv6サービス利用時、使用不可
※2 5GHz帯での通信時のみ有効
※3 IPアドレス自動取得、PPPoE認証、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(IPIP)時は使用不可
※4 PPPoE接続の場合は初回接続時にID、パスワードの入力が必要
※5 IPv4 over IPv6（IPIP）利用時はポートの開放・UPnP使用可能
※6 IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(標準プロビジョニング方式)接続時は使用不可
※7 全体制限：エントリー数制限なし。個別制限：最大10エントリー。
※8 受信は最大574Mbps。4096QAM対応機器の受信は最大688Mbpsで利用可能。
※9 PPPoE認証時のみ使用可能