I-O DATA

M-MANU201255-03


取扱説明書

ポータブルBDドライブ

BRP-U6USA

一年保証 お買い上げ時のレシートや領収書など、ご購入日を証明するものが保証書の代わりとなります。大切に保管してください。詳しくは本紙裏面「ハードウェア保証規定」をご覧ください。

各部の名前と機能



使用上のご注意

- 本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。メディアに傷がついたり、故障の原因となります。




- 下図の矢印の場所を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。



- 本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりません。
- アクセスランプ点灯／点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。データが消失したり、故障の原因になります。
- 一部のウイルス対策ソフトがインストールされていると、動作が不安定になる場合があります。
- メディアに保存した重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をおこなってください。
  保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。
- レンズには触れないでください。
  音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。
- 本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。
- メディアの取り扱いについて、以下をお守りください。
  ・メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らず、両端をはさむようにして持つか、中央の穴と端をはさんでください。
  ・メディアに紙やシールなどを貼らないでください。
  ・ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。
  ・メディアに異物（CD-Rメディアの仕切りなど）が付いていないことを十分ご確認の上、トレイに挿入してください。
- お手入れ方法
  本製品についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
  ・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
  ・ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使わないでください。変質したり、塗装をいためたりすることがあります。
  ・市販のクリーニングキットは使わないでください。

つなぎ方

1 添付のケーブルを挿す



※ パソコンはAC電源に挿して、ご使用ください。

2 [PC]または[コンピューター]を開き、アイコンの追加を確認する

※ ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、[はい]または[続行]をクリックしてください。

例 Windows 8.1、メディア未挿入、Gドライブの場合



※ ドライブ文字（番号）は環境により異なります。
※ ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。

アイコンが表示されていれば、本製品をお使いいただけます。ソフトウェアを利用する場合は、右記[必要に応じて添付ソフトウェアを利用する]をご覧ください。

取り外し方

パソコンの電源が入っている状態で、本製品を取り外す場合は、以下の操作をおこなってください。

1 本製品からメディアを取り出す

2 （Windows Vistaのみ）通知領域の取り外しアイコンをクリックし、本製品の表示をクリックする

3 USBケーブルをパソコンから取り外す

取り外しできないと表示された場合
Windowsを終了し、パソコンの電源を切ってから、本製品を取り外してください。

使い方

ソフトウェアを利用する場合は、右記「必要に応じて添付ソフトウェアを利用する」をご覧ください。

ソフトウェアの使い方についてはヘルプをご覧ください

本紙では、ソフトウェアの注意事項や使用例を紹介しています。
各ソフトウェアの詳しい使い方は、各ソフトウェアをインストール後、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

※ B's Recorderの場合、初回起動時にソースネクスト社のユーザー登録画面が表示されます。ユーザー登録をおこなってご使用ください。

「画面で見るマニュアル」ではソフトウェアの使用例を紹介しています

弊社サポートライブラリよりご覧ください。

http://www.iodata.jp/lib/

（上記ページで型番を入力して検索してください。）

必要に応じて添付ソフトウェアを利用する

添付CD-ROMに収録している「B's Recorder 12」および「WinDVD」は、Windows 8/7/Vista用です。

Windows 10の場合は、別紙「B's RecorderおよびWinDVDのインストール方法」をご覧ください

Windows 10では添付CD-ROMに収録している「B's Recorder 12」および「WinDVD」はご利用いただけません。
Windows 10に対応した「B's Recorder 13」および「WinDVD」をダウンロードしていただく必要があります
※ インターネット接続環境が必要です。

1. 利用するソフトウェアを確認する

再生したい

WinDVD

以下の映像を再生できます。
- 作成したオリジナルブルーレイディスクやDVDの映像
- 市販のブルーレイディスクやDVDの映像

データを保存したい

B's Recorder

簡単な操作でデータディスクや音楽CDなどを作成できます。

※ Windows XPでご利用の場合、「B's Recorder」のサポートは受けられません。
※ 「B's Recorder 12」をインストールすると、同時に「マッハUSB for BD/DVD」がインストールされます。

高速化したい

マッハUSB for BD/DVD

USBのデータ転送を効率化することで、ドライブの最大書き込み/読み込み速度でお使いいただくことができるようになるユーティリティソフトウェアです。

※ 「B's Recorder 12」をインストールすると、同時に「マッハUSB for BD/DVD」がインストールされます。

動画を編集したい

LoiLoScope 2 30日フル機能版

カメラや携帯電話の動画や写真の編集ができます。また、DVDビデオを作成する際に使用します。

※ 使用期間は30日間です。
※ 3種BD-R、4種BD-REには対応しておりません。
※ 使用期間の「B's 製品版『LoiLoScope 2』を特別価格にてご購入いただけます（本ソフトウェア上から操作販売ページにて表示することができます）。

ソフトウェアを利用する場合は、右記「2.ソフトウェアをインストールする」へお進みください。

※ すでに上記ソフトウェアがインストールされている場合は、先にアンインストールしてから各ソフトウェアをインストールしてください。

オーサリングソフトは添付しておりません

必要に応じて、別途ご用意ください。

2.ソフトウェアをインストールする

1 添付のサポートソフトCD-ROMをセット

自動再生の画面が表示された場合
画面にしたがって、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックしてください。

2 メニューが表示されたら、[インストールする]をクリック

メニュー画面が表示されない場合
[（マイ）コンピューター]を開き、CD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合
[はい]または[許可]をクリックしてください。

3 インストールしたいソフトウェアをクリック

⇒ 画面の指示にしたがってインストールします。パソコンの再起動を促す画面が表示された場合は、再起動してください。

● 添付ソフトウェアのシリアル番号

WinDVD：
B's Recorder：シリアル番号を入力する必要はありません。

※ インストール中に各ソフトウェアのシリアル番号やCD-Keyが自動的に入力されますが、あらためて入力し直す必要はありません。

以上でインストールは完了です。
「B's Recorder 12」をインストールした場合は、右記「3.最新のアップデートファイルをインストールする」へお進みください。

3.最新のアップデートファイルをインストールする

添付CD-ROMから「B's Recorder 12」をインストールした場合は、以下の作業もおこなってください。

※ インターネット接続環境が必要です。

1 ① B's Recorder 12を起動する
② [ヘルプ]→[関連サイト情報]→[アップデータの確認]の順にクリック

⇒ 画面の指示にしたがって最新のアップデートファイルを入手し、適用してください。



2 スタートメニューから[（すべての）プログラム]→[I-O DATA]→[マッハUSB for BD/DVD]→[マッハUSB for BD/DVD]の順にクリック
（Windows 8の場合、画面左下を右クリックし、[検索]をクリックします。[マッハ USB for BD/DVD]を検索し、開きます）



3 [最適化を無効にする] をクリック



※ 本設定をおこなわないとデータが正常に書き込めできません。

以上でインストールおよび設定は完了です。

【使用例】再生しよう WinDVD

1 [WinDVD]をダブルクリック

⇒起動します。



2 本製品にメディアを入れる

3 自動で再生されます。

以上で、再生は完了です。

CPRM技術で録画されたDVDを初めて再生するには

認証手続きが必要です。
詳しくは「画面で見るマニュアル」内、「再生する（WinDVD）」をご覧ください（弊社サポートライブラリより本製品の型番で検索してご覧ください）。

http://www.iodata.jp/lib/

WinDVD を使用する際のご注意

- 本製品のDVDのリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証をいたしかねます。
- 以下の場合にインターネット接続環境が必要です。
  ・WinDVDインストール時のソフトウェア有効化手続きの際
  ・CPRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って再生する場合
  ※ 操作手順については本製品の「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
- Windows Vista、Windows XP環境でCPRM技術で録画されたメディアを再生する場合は、以下の環境を満たしている必要があります。
  ※ 操作手順については本製品の「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
  ≪グラフィックアクセラレータボード≫
  ・PCI-Express接続
  ・最新のドライバがインストールされていること
  ・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載
  ≪ディスプレイ≫
  ・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載

AACSキーについて

ブルーレイディスクやAVCRECでは、著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために、著作権保護技術「AACS」を採用しています。
ブルーレイディスクやAVCRECを継続的にお使いいただくために、定期的に「AACSキー」を更新してください。
「AACSキー」は再生ソフトウェアからのメッセージにしたがい更新します。（インターネット接続環境が必要です）

更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの再生ができなくなる可能性があります。（著作権保護されていないコンテンツの再生は可能です）

今後、AACSキーの提供についての情報は、当社サポートページにてお知らせいたします。

http://www.iodata.jp/support/

【使用例】データを保存しよう B's Recorder

1 [B's Recorder]をダブルクリック

2 [データCD/DVD]をクリック

3 本製品にメディアを入れる

4



5



6 書き込みが終わると、完了画面が表示されます。

以上で、書き込みは完了です。

B's Recorder を使用する際のご注意

- 本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねますがご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- 省電力機能を無効（オフ）にしてください。無効（オフ）にしないで書き込みをおこなうと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチボーダー（セッション単位でデータを追記することです）記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder」を起動し、補助メニューを閉じた後、[メディア]メニューの[情報]から使用済み容量をご確認ください。エクスプローラの[ファイル]メニューの[プロパティ]を選択すると表示される"使用領域"ではOSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
- 2層DVD±Rメディアにマルチセッションで書き込みをおこなった場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。
- 一度でも書き込みに失敗したBD-R/DVD+R/DVD-R/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合がありますまた、書き込みに失敗したBD-RE/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM/CD-RWメディアは「B's Recorder」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。なお、書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。
- BD-RE/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM/CD-RWメディアの消去（初期化）は書き込みをおこなったドライブソフトウェアを使用してください。
- ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みをおこなう場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- 「B's Recorder」が対応していないBD/DVD/CDドライブの場合は、書き込み先として利用いただくことができません。本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。
- 音楽データを書き込んだCD-R/CD-RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/CD-RWメディアに対応している必要があります。

困ったときには

BD/DVDビデオが再生できないのですが？

「WinDVD」をインストールしてご利用ください。（本紙表面「必要に応じて添付ソフトウェアを利用する」参照）

DVDレコーダーで記録した地デジ放送を再生したいのですがCPRMには対応していますか？

ドライブ単体としてCPRMには対応しておりますが再生にはCPRMに対応した再生ソフトが必要です。[WinDVD]をインストールしてご利用ください。
（本紙表面［必要に応じて添付ソフトウェアを利用する］参照）
また、再生にはパソコン側の著作権保護機能について対応が必要な場合があります。事前に環境をご確認ください。

「CPRMコンテンツを再生できません」のメッセージが表示された場合

CPRM技術で録画されたメディアを初めて再生する場合、認証手続きが必要です。画面の指示にしたがってCPRM Packをダウンロードします。
ダウンロード手順については、弊社サポートライブラリより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

ドライブ自体は認識しているがディスクを入れて読み込もうとするとカチャカチャと音が出たり、ディスクの回転が不安定で読み込めできないのですが？


- 接続先のパソコンをAC電源に接続してください。
- USBハブや延長ケーブルをお使いの場合は、添付のUSBケーブルでパソコンに直接つないでください。
- 別のUSBポートに接続してください。
- 他のUSB機器を取り外してください。

以上の対応をおこなっても動作が不安定な場合はバスパワー不足が考えられます。別売の「USB-ACADP5」のご使用をお勧めいたします。

以下の場合は、別売の「USB-ACADP5」を接続してください

- バスパワーで動作しない、または動作不安定な場合
- 他のUSB機器と同時に使用する場合

【ACアダプターのつなぎ方】



● 別売の「USB-ACADP5」は「アイオープラザ」でお買い求めください。

http://www.ioplaza.jp

パソコンに接続してもアイコンが追加されていない場合

- 「表示」メニューの「最新の情報に更新」をクリックしてください。
- ケーブルの接続が正しくおこなわれていることをご確認ください（パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください）。また、別のUSBポートに挿し直してください。

ドライブを認識しなかったり、途中で止まることがあるのですが？

お使いのパソコンの最新USBドライバーをお試しください。

「新しいハードウェア」画面が表示されたまま消えない場合

［キャンセル］ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコンを再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。

動作環境/仕様

動作環境

最新の対応情報は、弊社ホームページ（http://www.iodata.jp/）をご覧ください。
（以下は、2015年11月現在の情報です）

対応機種※1	USB 3.0/2.0ポートを搭載したWindows/Macパソコン※2
対応OS	Windows 10（32/64ビット）※3, ※4, ※5、Windows 8.1（32/64ビット）、Windows 8（32/64ビット）、Windows 7（32/64ビット）、Windows Vista SP2以降（32ビット）、Windows XP SP3以降※6
対応メディア	●BD：D-BD-R、BD-RE※7、BD-ROM ●DVD：DVD-R※8、DVD+RW、DVD-R※8, ※9、DVD-RW、DVD-RAM※10、DVD-ROM ●CD：D-CD-R、CD-RW、CD-ROM

※1 より詳しい対応機種情報を対応製品検索システム（PIO）にてご案内しております。
http://www.iodata.jp/pio/

※2 以下の条件を満たしている必要があります。

メモリー	1GB以上
グラフィックアクセラレーター	NVIDIA社製 GeForce8400GS以上、AMD社製：Radeon HD 2400以上、Intel GMA X 4500HD（Windows 7/Vistaのみ） ※ ビデオメモリー 256MB以上を搭載 ※ COPPに対応している最新のドライバーがインストールされていること ※ PCI-Express接続（デスクトップのみ）
ディスプレイ	1024×768ピクセル以上の解像度 ※ デスクトップPCの場合：HDDに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載 ※ ノートPCの場合：外部ディスプレイ接続端子での接続は対応みとなります。また、解像度は、ノートパソコンに内蔵のディスプレイに依存します。
搭載CPU	デスクトップPCの場合：Intel Core 2 Duo E6400（2.13GHz）以上、またはAMD Athlon 64 X2 3800+2.0 GHz 以上 ノートPCの場合：Core Duo T2500（2.0GHz）以上
チップセット	デスクトップPCの場合：i945以上またはAMD 780G以上 ノートPCの場合：PM965/GM965以上
ハードディスク	空き容量 30GB以上
インターネット	添付ソフトウェアのインストール時、パッチやVACSキーのダウンロード時などには、ブロードバンド環境のインターネット接続が必要です。

上記条件を満たしていても、環境やメディアの品質によってはドライブの最大性能を発揮できない場合もあります。

※3 B's Recorder、WinDVDをご利用になる場合は、IOPortalにてユーザー登録と製品の登録（シリアル番号が必要です）後、Windows 10に対応したB's Recorder、WinDVDをダウンロードしてください。詳しくは附属「B's RecorderおよびWinDVDのインストール方法」をご覧ください。

※4 「B's Recorder 13」をダウンロードできる期限は 2016年6月末までです。

※5 「Win DVD」をお使いいただく場合、Intel内蔵グラフィックは、Intel Core iシリーズ 第3世代以降のプロセッサーが必要です。また、Intel社より提供されている最新ドライバーを適用してください。（2015年11月現在）

※6 Windows XPでご利用の場合、添付ソフト「B's Recorder 12」のサポートは受けられません。

※7 カートリッジタイプのBD-REメディアには対応しておりません。

※8 2層DVD±Rメディアにマルチセッションにて書き込みをおこなった場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。

※9 2層DVD-Rメディアへの書き込みは、ディスアウトワンスのみ対応しております。

※10 カートリッジから取り出し不可能なメディア（TYPE I）および2.6GB/面のメディアには対応しておりません。

仕様

インターフェイス	USB 3.0/2.0
設置条件	設置方向：水平
ディスクローディング方式	トレイタイプ
書き込みエラー回避機能	搭載
電源	USBバスパワー、ACアダプター（別売）
外形寸法（突起部除く）	約130（W）×150（D）×12（H）mm
質量（本体のみ）	約240g
使用温度範囲	5～35℃
使用湿度範囲	20～80%（結露なきこと）
添付品	USBケーブル（A-Micro B）、取扱説明書、BDツールズコレクション（CD-ROM）、ゴム足

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、死にまたは重傷を負うことがあります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

🚫	禁止
❗	指示を守る

⚠ 警告

本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、発煙から漏み込み、発火・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は、特にご注意ください。
・水のスペたものコップ、花びんなどを上に置かないでください。
・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

内部ものぞき込まない
内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こすおそれがあります。

⚠ 注意

本製品を踏まない
破損しけがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

安全のために

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日より記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より**1年間**、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
2) 中古品でご購入された場合
3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

アフターサービスについて

本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品が"サーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。

お問い合わせについて

WinDVD で困ったら…

①ソフトウェアを起動し、ヘルプを確認する
②ホームページでサポート情報を見る
http://www.smedio.co.jp/support/
③サポートに問い合わせる

株式会社sMedio テクニカルサポート
メール support@smedio.co.jp
TEL 03-3452-1229
※ 受付時間　10:00～12:00/13:30～17:30
月～金曜日（祝日、年末年始および弊社指定休業日を除く）
※ お問い合わせの際にシリアル番号（プロダクトキー）が必要な場合があります。

B's Recorder で困ったら…

①ソフトウェアを起動し、ヘルプを確認する
②ホームページでサポート情報を見る
http://www.sourcenext.info/
③サポートに問い合わせる

ソースネクスト株式会社
http://www.sourcenext.info/
●E-Mail：上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。（ユーザー登録が必要です）

LoiLoScope 2 で困ったら…

①サポート窓口で「よくあるご質問」を見る
http://loilo.tv/jp/product/22
②サポートに問い合わせる

株式会社LoiLo
http://loilo.tv/jp/product/22
※ 上記URLに掲載されている専用のメールでフォームにお問い合わせください。


ポータブルブルーレイドライブ本体 で困ったら…

①画面で見るマニュアルのQ&Aを確認する
②ホームページでサポート情報を見る
http://www.iodata.jp/lib/
③サポートに問い合わせる

アイ・オー・データ機器サポートセンター
TEL 050-3116-3020
※ 受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日をのぞく）
FAX 076-260-3360
インターネット：http://www.iodata.jp/support/

修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。



〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。
●有料修理となった場合は先に見積をご案内します。（見積無料）
金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
●内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。
何卒、ご了承ください。
バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。
弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
●保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
●修理品を送る前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えてください。

修理について詳しくは以下をご確認ください
http://www.iodata.jp/support/after/

個人情報の取り扱いについて

個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー（http://www.iodata.jp/privacy.htm）に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

【ユーザー登録はこちら】…**https://ioportal.iodata.jp/**
ユーザー登録にはシリアル番号（S/N）が必要となりますので、メモして おいてください。シリアル番号（S/N）は本製品貼付のシールに印字されている12桁の英数字です。（例：ABC12345677ZX）

【リージョンコード】
本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

【著作権】
この製品およびソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する予定としてのものであり、あなたが自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の規定により、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

【本製品の廃棄について】
本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【商標について】
記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは 法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for anydamages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan andprovide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 私的使用のための複製など著作権法上認められた場合を除き、本製品を使用して作成した画像、音声等を、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。
5) 著作権を侵害するデータを受信して自らデジタル方式の録画・録音を、その事実を知りながら行うことは著作権法違反となります。
6) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【マニュアルアンケートはこちら】
よりよいマニュアル作りのため
アンケートにご協力願います。